

FICHA TECNICA IMPULSORES DE CERCA ELECTRICA 40KM

Información básica

Modelo: BA350LEDS

Consumption:: 0.05A~0.25A / Hour

Delivered Power Vacuum:: 6.2 Joules

Effective Length:: 40 Km

Plastic Case. Dimensions:: 275x220x100 Mm

Power Supply:: 12 Volts

Voltage Vacuum:: 10000 Volts

Power Output At 500 Ohms:: 0.5~2.5 Joules

Effective Area:: 100km2/10000ha

Descripción del producto

VALVULA ENERGIZADOR BA350LEDS

Un sistema de energía solar / batería es la opción ideal para aquellos que no tienen una potencia de red confiable.

La batería se conecta al exterior. Computadora equipada con regulador y luz. Solarización de postes, con un excelente informe de intensidad e intensidad de entrega. Este artículo es especialmente recomendado para situaciones difíciles de protección. Protección del cuerpo contra el gran juego, manejo del ganado veraniego, y ovejas, y equipado con indicador LED para mostrar la pérdida en la línea de la cerca.

La barra de luces indicadoras LED muestra la batería de la cerca y el funcionamiento del voltaje de trabajo. El diseño resistente a la intemperie con una carcasa resistente y resistente protege los circuitos de las condiciones meteorológicas extremas.

El energizador Xstop® BA350LEDS está construido según las especificaciones de seguridad CE y aprobado por IP54.



Característica y ventajas

- **Potencia de la batería y compatibilizador de solar panel**

La característica de doble propósito permite que el energizador funcione con una batería de 12V o con una batería solar de 12V (batería y panel solar no incluidos)

- **Energizador de baja impedancia**

Diseñado para entregar potencia al extremo de la cerca incluso bajo cargas pesadas, por ejemplo, follaje, sotobosque.

- **Luces indicadoras LED**

La luz indicadora de rápido vistazo muestra el rendimiento de la batería y del voltaje de la cerca.

- **Diseño integrado de protección contra rayos**

Seguridad del usuario y control confiable de los animales con protección integrada contra rayos y cortocircuitos

- **Modelo de ahorro de batería disponible**

El interruptor giratorio permite que la batería se encienda / apague para ahorrar energía

- **Diseño a prueba de mal tiempo**

Permitir montaje en exteriores

- **Opciones de montaje múltiples, carcasa resistente con orificio de fijación**

Energizer se puede montar simplemente en la pared, poste de la cerca (clavado) o poste de acero

- **CE, IP54 listado**

- **Garantía de 1 año**

APLICACIONES:

Trabaja en malas condiciones de malezas

Ideal para ubicación remota

Use BA350LEDS para contener de forma segura toros, cabras, caballos, cerdos, depredadores, cerdos y ovejas

ESPECIFICACIÓN:

Power supply: 12 volts

Consumption: 0.05A~0.25A / hour

Voltage Vacuum: 10000 volts

Delivered power vacuum: 6.2 joules

Power output at 500 ohms: 0.5~2.5 joules

Effective length: 40 km

Effective area: 100km²/10000ha

Plastic case. Dimensions: 275x220x100 mm

Weight: 2.5 kg